



- ✓ Καθαρό ημίτονο
- ✓ AVR Boost and Buck
- ✓ Συντελεστής ισχύος εξόδου: 0,6
- ✓ Ενδείξεις LED
- ✓ Προηγμένο σύστημα ελέγχου μπαταριών
- ✓ Σχεδόν μηδενικός χρόνος μεταγωγής
- ✓ 97% απόδοση σε Normal Mode
- ✓ Εύκολη αντικατάσταση μπαταριών
- ✓ USB θύρα επικοινωνίας
- ✓ Λειτουργία εκκίνησης χωρίς ρεύμα (Cold Start)

Μοντέλο	LEO ULTRA 1000	LEO ULTRA 1500	LEO ULTRA 2000	LEO ULTRA 3000
Ισχύς	1000VA / 600W	1500VA / 900W	2000VA / 1200W	3000VA / 1800W
ΕΙΣΟΔΟΣ				
Τάση εισόδου	230 ±25% (Επιλέξιμο με DIP Switch)			
Διακύμανση συχνότητας	50/60 ±5Hz (αυτόματο)			
ΕΞΟΔΟΣ				
Τάση εξόδου	Λειτουργία AC: Αύξηση 15% (input -9%~-25%), Μείωση 15% (input +9~+25%) Λειτουργία Inverter: 110/115/120/220/230/240 +3%~-10%			
Συχνότητα εξόδου	50/60Hz ±0,5Hz (σε λειτουργία Inverter)			
Χρόνος μεταγωγής (από AC σε DC)	2-6ms τυπικό			
Κυματομορφή	Καθαρό ημίτονο			
ΟΘΟΝΗ				
LED Panel (2 κουμπιά)	Κανονική λειτουργία, λειτουργία με μπαταρία, βλάβη UPS και κατάσταση μπαταρίας.			
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Είδος	Μολύβδου οξέων. Στεγανές, αποτρέπουν τις διαρροές, δεν απαιτούν συντήρηση.			
Τύπος & ποσότητα	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/7Ah x 4	12V/9Ah x 4
Τάση ρεύματος	24Vdc		48Vdc	
Τυπικός χρόνος φόρτισης	2-4 ώρες αποδίδουν το 90% της ισχύος			
ΕΞΟΔΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ				
Πρίζες	1 Σούκο & 2 IEC		1 Σούκο & 3 IEC	
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Διαστάσεις, ΥxΠxΒ (mm)	247 x 173 x 369		247 x 173 x 427	
Καθαρό βάρος (kg)	13	15	22	24
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
Υγρασία & θερμοκρασία λειτουργίας	0-90 % RH @ 0- 40°C (χωρίς υγραποίηση)			
Επίπεδα θορύβου	λιγότερο από 50db στο 1 μέτρο			
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ				
USB θύρα	Συμβατό με: Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, Unix, Mac OS			