



- ✓ Rack (RT+), Standard μοντέλα (KR)
- ✓ Διπλής μετατροπής, μονοφασικά με γείωση
- ✓ Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή που βελτιστοποιεί την αξιοπιστία
- ✓ Διόρθωση συντελεστή ισχύος εισόδου
- ✓ Συντελεστής ισχύος εξόδου 0,9
- ✓ Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου (110V - 300V)
- ✓ Λειτουργία μετατροπέα (διαθέσιμη)
- ✓ Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Θύρες USB/RS-232 & SNMP (προαιρετικά)
- ✓ Πλήρης οθόνη που επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και την πρόσβαση στην κατάσταση του UPS

Μοντέλο	NEOLINE RT+ 1KR	NEOLINE RT+ 2KR	NEOLINE RT+ 3KR	
Ισχύς	1000VA / 900W	2000VA / 1800W	3000VA / 2700W	
<b>ΕΙΣΟΔΟΣ</b>				
Τάση εισόδου	100/110/115/120/127 VAC ή 200/208/220/230/240 VAC			
Διακύμανση τάσης	60-150 VAC ή 120-300 VAC (με φορτίο στο 50%) / 90-140 VAC ή 180-280 VAC (με φορτίο στο 100%)			
Διακύμανση συχνότητας	40Hz ~ 70 Hz			
<b>ΕΞΟΔΟΣ</b>				
Συντελεστής Ισχύος	0,9			
Τάση εξόδου	100/110/115/120/127 VAC ±1% ή 200/208/220/230/240 VAC ±1%			
Εύρος συχνοτήτων (σε λειτ. μπαταρίας)	50 Hz ή 60 Hz ±0,5%			
Αναλογία τάσης αιχμής	3:1			
Αρμονική παραμόρφωση	≤3 % THD (γραμμικό φορτίο), ≤6 % THD (μη-γραμμικό φορτίο)			
Χρόνος μεταγωγής	Από AC σε μπαταρία: 0 ms / Από Inverter σε bypass: 4 ms (τυπικό)			
Κυματομορφή	Καθαρό ημίτονο			
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>				
Σε λειτουργία με ρεύμα	88%	89%	90%	
Σε λειτουργία με μπαταρία	83%	87%	88%	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ</b>				
Standard μοντέλα	Είδος	Μολύβδου Οξέων. Στεγανές, αποτρέπουν τις διαρροές, δεν απαιτούν συντήρηση.		
	Τύπος & ποσότητα	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 4	12V/9Ah x 6
	Ένταση φόρτισης (max.)	1A		
	Τάση φόρτισης	27.4 VDC ±1%	54.7 VDC ±1%	82.1 VDC ±1%
<b>ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>				
Rack	Διαστάσεις, ΥxΠxΒ (mm)	88 x 438 x 310	88 x 438 x 410	88 x 438 x 630
	Καθαρό βάρος (kg)	12.00	19.00	29.30
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>				
Υγρασία & Θερμοκρασία λειτουργίας	20-90% RH @ 0-40 °C (χωρίς υγραποίηση)			
Επίπεδα θορύβου	Λιγότερο από 50dB στο 1 μέτρο			
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ</b>				
Smart RS-232/USB	Συμβατό με: Windows® 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, Unix, Mac OS			
SNMP (προαιρετικά)	Power management από SNMP manager και web browser			